BenQ empfiehlt Windows Vista® Business für die geschäftliche Nutzung.

BenQ empfiehlt Windows Vista® Home Premium für die private Nutzung.

# Datenblatt

## BenQ Joybook R56.G25

### 15,4“ non Glare Widescreen, Webcam

- Windows Vista® Home Premium
- Intel® Core™ 2 Duo Processor T7250
- nVIDIA® GeForce® Go 8400M G
- 8ms Displayreaktionszeit




| | | |
|---|---|---|
| **Artikelnummer** | | 9H.OC3AP.G25 |
| **EAN Code** | | 471-8755-43419-8 |
| **Betriebssystem**** | | Windows Vista® Home Premium |
| **CPU & Speicher** | CPU : | Santa Rosa Intel® Core™ 2 Duo Processor T7250 (2 GHz; 2MB 2LC; FSB 800) |
| | Arbeitsspeicher : | 2 x 1024 MB DDR2 533 RAM (max. 2GB), 2 Memory Slots |
| | Festplatte : | 160GB HDD (5400 rpm - SATA) |
| | Optisches Laufwerk : | 8X DVD Super-Multi (Support Double Layer) |
| | Chipsatz : | Intel® PM965 |
| **Panel** | Typ : | 15,4“ TFT WXGA non Glare |
| | physikalische Auflösung : | 1280x800 |
| | Betrachtungswinkel H (l/r), V (u/o) : | 40/40, 35/15 |
| | Kontrast : | 400:1 |
| | Helligkeit : | 200 cd/$m^2$ |
| | Reaktionszeit: | 8ms |
| | Pixelfehler- /Reflektionsklasse : | II / I |
| **Tastatur** | | 1,9 mm Hub mit Sonderfunktionen |
| | Touchpad : | Zentriert, 2 Tasten |
| **Graphikkarte** | | NVIDIA® GeForce® Go 8400M G mit 128 MB VRAM, max. 895 MB NVIDIA® TurboCache™ |
| **Kamera** | | 1,3 Megapixel Webcam |
| **Schnittstellen** | USB 2.0 / eSATA : | 4 / 1 |
| | Firewire (IEEE1394) : | 1 |
| | PCI-Express : | 1 |
| | W-Lan : | 802.11 b+g |
| | Bluetooth : | - |
| | Infrarot (Irda) : | - |
| | Netzwerk (RJ45) : | 1 |
| | Modem (RJ11) : | 1 |
| | VGA/D-Sub / DVI-D/ HDMI : | 1 / - / 1 |
| | S-Video : | - |
| | Lautsprecher : | 2 x 2 W, 3 W Subwoofer |
| | Audio in/out : | 1 x Mikrofon, 1 x Line In, 1 x integriertes Mikrofon / 1x SPDIF, 1 x Line out (Kombikonnektor) |
| | Cardreader : | 4 in1 (MS/MS-Pro/SD/MMC) |
| | DC-in : | 1 |
| | Software* : | BenQ QMedia Bar, BenQ QDataTrove, Power DVD, PhotoExplorer, Nero Express 6.0, Acrobat Reader 6.0, Anti Virus (3 Monate), WebCam Companion, Magic-I, BenQ Qshot, Outlook, Internet Explorer, Microsoft® Office’07 (60-day Free Trial) |
| **Energie** | Netzbetrieb : | 90 W |
| | Akkubetrieb : | 6 Zellen Lithium Ionen Akku (4800mAh), bis zu 2,5 h Laufzeit |
| **Umgebung** | Betrieb : | 0...40 °C, 20…90 % Luftfeuchtigkeit |
| | Lagerung : | -20…65 °C, 60…90 % Luftfeuchtigkeit |
| **Eigenschaften** | Gewicht : | 2,9 Kg (mit Akku)<br>2,3 Kg (ohne Akku) |
| **Gehäusefarbe :** | | dunkel grau/blau und silber |
| | Größe : | 360 x 265 x 36.5 (front) ~37.5 (rear) mm (L x B x H) |
| | mitgeliefertes Zubehör : | Benutzerhandbuch, Recovery CD, Netzteil |
| | Garantie und Service : | 2 Jahre Pick Up & Return, 15 Tage DOA,<br>1 Jahr internationaler Service nach kostenloser Registrierung |
| **Extras** | | Kensington Lock erhältlich |





















**Teile der mitgelieferten/installierten Zusatzsoftware können englischsprachig sein.
** Microsoft Software wird für alle BenQ Notebooks in einer OEM Version mit Recovery CD geliefert. Die Recovery CD dient zur Wiederherstellung des Auslieferungszustands auf der gelieferten Hardware.



Änderungen vorbehalten. Letzte Änderung 29.08.2007.
Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de
BenQ Deutschland GmbH, Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg,
BenQ Austria GmbH, Anton-Baumgartner Strasse 125, 1230 Wien

